マザーボード
LGAソケットCPUの安全な装着方法

自作PCパーツを組み上げたあとに、「起動しない」場合などの原因として、CPUがマザーボードに正しく取り付けられていない場合が多くございます。CPUをマザーボードに正しく装着しませんと、マザーボードのCPUソケットのピンを曲げてしまいますので、CPUの装着は慎重に行ってください。

※CPUソケットのピンが曲がってしまった場合は、製品・代理店の保証が受けられません。

■CPUの安全な装着方法

1.カバーをはがさず、そのままレバーを上げます。

2.ソケットの出っ張りとCPUの切り欠きを合わせて入れる方向を確かめた後、CPUソケットの土手が切れている場所を確認してCPUを持ちます。

(c) 2024 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> ¦ 2024-05-21 05:04
URL: https://faq.tsukumo.co.jp//index.php?action=artikel&cat=92&id=180&artlang=ja



3.写真撮影用サンプルのマザーボードではこのように持ちます。指が土手に引っかからず、スムースにCPUが入れられています。

4.そのままレバーを下げてロックすれば、CPUに押し出される形でカバーが外れます。

(c) 2024 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> ¦ 2024-05-21 05:04
URL: https://faq.tsukumo.co.jp//index.php?action=artikel&cat=92&id=180&artlang=ja

マザーボード

※CPU装着の注意点

1.CPU装着前に、ソケットカバーは取らないでください。

(c) 2024 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> ¦ 2024-05-21 05:04
URL: https://faq.tsukumo.co.jp//index.php?action=artikel&cat=92&id=180&artlang=ja

マザーボード

2.CPUの切り欠きとソケットの出っ張りや土手をよく確認してください。

(c) 2024 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> | 2024-05-21 05:04
URL: https://faq.tsukumo.co.jp//index.php?action=artikel&cat=92&id=180&artlang=ja

3.ソケットのピン部分にCPUを落としたりずらしたりしないよう気を付けてください。ピンが曲がったり折れたりする原因となります。



一意的なソリューション ID: #1179
製作者: k.kogawa
最終更新: 2016-07-07 10:31

(c) 2024 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> ¦ 2024-05-21 05:04
URL: https://faq.tsukumo.co.jp//index.php?action=artikel&cat=92&id=180&artlang=ja